

IP WatchDog2 Lite

死活監視ユニット

～LAN上のデバイスを監視して再起動～

IP WatchDog2 Lite はLAN接続されたデバイスを死活監視するユニットです。例えば、あるデバイスにPINGを実行し、応答がない場合にはそのデバイスのDC電源を再起動し、指定された宛先にメール発報します。これにより、デバイスの完全な自律運用を実現できます。

IP WatchDog2 Lite は接続されているデバイスを監視し、異常検出時には再起動させることができます。検出条件は12個まで自由に設定ができ、2系統まで電源を制御（再起動）することができます。

また、SNMP監視機能、メール発報機能も装備しています。

専用ポータルサイトも提供されています。

利用シーン

・IPカメラの死活監視。異常検出時に電源を再起動し、指定先にメール発報して、カメラフリーズによる長時間の撮影漏れを防止する。

・ルーター、スイッチハブ、WiFi APなどのネットワーク機器を介したWEBアクセスを監視。異常検知時にはそのネットワーク機器を再起動する。

・リレー出力に接続されたデバイスの電源をWEBインターフェイスを介して遠隔から再起動する。



- ✓ メール発報
- ✓ SNMP監視
- ✓ 簡単設定
- ✓ リレー出力2系統
- ✓ 12個までの検出条件設定可能
- ✓ 専用ポータルサイト利用可能

特長


- PING、又は、WEBアクセスにて異常検知を行います。
- 異常検出時には、内部メモリにログを記録し、メール発報を行います。
- フリーズしたデバイスを自動で再起動します。
- SNMP監視をサポートしています。
- リレー出力に接続されたデバイスの電源を遠隔制御できます。
- 専用ポータルサイトSensDesk.comを利用できます。

主な仕様

イーサネット	100 Mbit/s
リレー出力数	2 系統
機能検出条件設定数	12 個まで
検出方法	PING, WEB
リレー出力接点容量	最大 DC 30 V / 1 A 最大 AC 50 V / 0.5 A
通信プロトコル	SNMP, SNMP Trap, HWg-Push
内部ログ最大記録数	200
入力電圧範囲	DC 9~30 V
質量	290 g
外形寸法	100 mm x 94 mm x 31 mm
動作温度範囲	-30 °C ~ +85 °C

※ACアダプタは別売品です。

IPカメラとの接続例



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先:

BKtelパシフィック・リム株式会社
〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬萊町1-2-8 勝幸ビル5階
TEL : 045-350-5447 FAX : 045-350-5460
E-mail : info2017@bktel-pacrim.com
ホームページ : <https://www.bktel-pacrim.com>